

UNIT Gold 1000 ST

Besonderheiten

Technologie: Enhanced Line-Interactive
 Leistung in VA / Watt: 1000VA / 900W
 Autonomiezeit bei typischer Auslastung: 8 Minuten
 Bauform: Kombi-Modell (Rack/Tower)
 Garantie: 3 Jahre inkl. Batterie



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	1800416
Hersteller	UNIT Technologies
Herstellerartikel-Nr.	UL1000CB-SP-3BAT-ST

Allgemein

Modellnummer	UL1000CB-SP-3BAT-ST
EAN	4250154111091
Kapazität	1000VA / 900W
Bauform	Kombimodell (Rack/Tower)
Technologie	Enhanced Line-Interactive

Eingangsleistung

Nennspannung	230V AC
Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz Normalmodus, 40 Hz / 80 Hz Generatormodus

Ausgangsleistung

Spannung Normalmodus	220/230/240V AC
Spannung Batteriemodus	+/- 5%
Frequenz Normalmodus	50 Hz / 60 Hz
Frequenz Batteriemodus	+/- 1 Hz
Wellenform im Normalmodus	modifizierte Sinuswelle (enhanced)

TAROX Artikeldatenblatt

Wellenform im Batteriemodus reine Sinuswelle

Umschaltzeiten

Normal <-> Batterie	2 - 6 Millisekunden
Inverter <-> Bypass	na
Inverter - ECO	na
ECO - Inverter	na

Stromversorgungsgerät

Anzeige	LCD
Akustischer Alarm	Ja
Schutzarten	TVSS / Überlast / Kurzschluss / Über- und Unterspannung / Überladung

Batterie

Anzahl	3
Batterietyp	12V / 7Ah
Autonomiezeit bei typischer Auslastung	8 Minuten
Aufladezeit auf 90%	3 Stunden
Hotswap-Funktion (Batterietausch im lauf. Betrieb)	Ja
Batterietausch durch Kunden	Ja, Hotswap
Erweiterungs- Batteriemodule	Ja (UEBM-G-1/1.5k)

Konnektivität

Eingänge	1x Kaltgerätekupplung C14, 1x RJ-45
Ausgänge	1x RJ-45 (nur Überspannungsschutz) 8x Kaltgerät (C13)
Kommunikations- Schnittstellen	1x USB, 1x RS-232, 1x EPO ,1x Erweiterungskartenslot

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C möglich, 22°C optimal
Lagertemperatur	-10°C bis 65°C möglich, 22°C optimal
Luftfeuchtigkeit	0-85% nicht kondensierend
Lautstärke	unter 45dB

Abmessungen und Gewicht

Höhe	8,7cm
Breite	43,8cm
Tiefe	43,6cm
Gewicht	18kg
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	36 Monate Hersteller-Garantie auf USV 36 Monate Hersteller-Garantie auf integrierte Batterie bzw. Batteriepacks Austauschservice bis zum nächsten Werktag (Next Business Day)

Verschiedenes

Zubehör	Bedienungsanleitung, Software, Rackschienen, Anschlusskabel, Kaltgerätekabel, RJ-45 Kabel, Serielles Kabel
---------	--

